



LKV401MS

Este es un conmutador de visor múltiple cuádruple HDMI 4x1, con 4 entradas HDMI y 1 salida HDMI, muestra video de cuatro dispositivos fuente HDMI simultáneamente en un solo monitor. Cambie y controle cualquiera de los cuatro dispositivos fuente mientras monitorea las otras tres conexiones en tiempo real. Admite modo cuádruple, modo de pantalla completa y modo dual. La resolución de la señal HDMI admitida es de hasta 1080p a 60 Hz. Se usa ampliamente en muchas aplicaciones que requieren monitoreo en tiempo real de múltiples dispositivos, como

1. Admite 4 entradas HDMI, 1 salida HDMI
2. Admite modo cuádruple, modo de pantalla completa y dual modo
3. La resolución de la señal HDMI admitida es de hasta 1080p a 60Hz
4. Soporte para cambiar de modo por control remoto y botón en el frente del panel
5. Apoyar la transferencia sin problemas
6. Plug and play
7. Carcasa de metal, estable y duradera.
8. Diseño de montaje en pared, conveniente para la instalación.

Artículo	Especificaciones
Señal HDMI	HDMI1.3, Compatible con HDCP1.2
Entrada	4 x HDMI
Salida	1 x HDMI
Resoluciones suportadas	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Modo de apoyo	Admite modo cuádruple, modo pantalla completa y modo dual
Señal IR	Soporta 20~60kHz IR dispositivo
Soporte de audio	PCM
Temperatura de trabajo	0°C~60°C
Fuente de poder	DC12V/2A
Consumo	<10W
Dimensiones	178.50×104.74×22.20mm
Peso	340g
Color	Negro